

Fingertip Oximeter – pulsoximeter

Liten och lätt "all-in-one".
Mäter SpO₂ och pulshastighet
Integrerad med clip design
LED skärm med SpO₂, PR och pulsmätning
Omedelbar realtidsmätning
En knapp för enkel hantering
2 st AAA batterier ingår
Support för upp till 50 timmars användning
Batteriindikator
Automatisk avstängning efter 8 sek.
Halsband
Förvaringsbag
Användarmanual



1440 SEK exkl. moms

Teknisk specifikation

SpO₂

Mätområde: 35~100%

Noggrannhet ±2% (70~100%)

0~69% ospecificerat

Upplösning: 1%

Pulshastighet

Mätområde: 30-250 bpm

Noggrannhet ±2 bpm

Upplösning: 1bpm

Display Mode

SpO₂ display: 1-siffra av 2-segment och 2-siffror av

7-segment röd LED

PR display: 3-siffror av 7-segment röd LED

Pulsstyrka display: En 6-segment röd LED stapelgraf

Batteriindikator: En röd LED

Miljö

Temperatur

Användning: 0-40°C

Transport och lagring: -20~60°C

Luftfuktighet

Användning: 15~95% (ingen kondens)

Transport och förvaring: 10~95% (ingen kondens)

Altitud

Användning: 86 KPa ~ 106 KPa

Transport och lagring: 50KPa ~ 106 KPa

Batteri: 2 st 1,5V AAA alkaliska eller I

Storlek och vikt

63 (H) x 34 (W) x 33 (D) mm, 50g inkl batterier

VitalKunskap i Sth KB www.vitalkunskap.se

Göran Helsinges gränd 3 111 27 STOCKHOLM 08-87 79 79